

GENERADORES

CATALOGO DE GENERADORES

FIND YOUR **POWER**



A-iPOWER

Distribuidora Técnica Industrial, S.A.
PBX. 24628200



Cuando se produce un corte de energía, cuando ocurre un desastre o cuando necesita energía en una ubicación remota, un generador portátil le garantiza una fuente confiable de electricidad. Los generadores portátiles son máquinas que funcionan con gasolina que le proporcionan la potencia que necesita en cualquier lugar.

Las tomas de corriente de la unidad le permiten enchufar cables de extensión, herramientas eléctricas y electrodomésticos.

Si bien muchas personas compran un generador en caso de un corte de energía en su hogar o negocio, un generador portátil le permite llevar energía a donde no hay disponible como una montaña, una granja o para salir de campo

Los generadores tienen una gama de capacidades basadas en vatios de arranque y vatios de funcionamiento.

Los vatios de funcionamiento se refieren a la potencia continua que puede suministrar un generador, y los vatios de arranque se refieren al aumento momentáneo de potencia que el generador puede suministrar para arrancar un motor. Por ejemplo, cuando un generador enciende un refrigerador o un aire acondicionado, se requiere una gran cantidad de energía para el proceso de arranque (vatios de arranque). Cuando el motor del aparato alcanza la velocidad máxima, la corriente disminuye (vatios de funcionamiento).



A-IPOWER SUA1500

COD.207034

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	98CC / 3.5 HP		
Voltaje de Salida	120 Voltios		
Potencia Nominal	1200 Watts		
Potencia de Arranque	1500 Watts		
Amperaje	12.5 A		
Eficiencia	Carga Completa 10 Horas	1/2 Carga	17 Horas
Tipo de Arranque	Manual		
Tipo de Motor	4 Tiempos		
Tipo de Aceite	SAE 30w40		
Combustible	Gasolina Regular		
Capacidad de Combustible	1.6 Galones		



A-IPOWER SUA2800

COD.207035

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	196CC / 6.5 HP		
Voltaje de Salida	120 Voltios		
Potencia Nominal	2500 Watts		
Potencia de Arranque	2800 Watts		
Amperaje	23.3 A		
Eficiencia	Carga Completa 7.5 Horas	1/2 Carga	14 Horas
Tipo de Arranque	Manual		
Tipo de Motor	4 Tiempos		
Tipo de Aceite	SAE 30w40		
Combustible	Gasolina Regular		
Capacidad de Combustible	4 Galones		



A-IPOWER SUA4500E

COD.207024

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	208CC / 7 HP		
Voltaje de Salida	120 / 240 Voltios		
Potencia Nominal	3500 Watts		
Potencia de Arranque	4500 Watts		
Amperaje	33 A		
Eficiencia	Carga Completa 7.5Horas	1/2 Carga	11 Horas
Tipo de Arranque	Starter / Manual		
Tipo de Motor	4 Tiempos		
Tipo de Aceite	SAE 30w40		
Combustible	Gasolina Regular		
Capacidad de Combustible	4 Galones		



A-IPOWER SUA7000

COD.207018

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	389CC / 13 HP
Voltaje de Salida	120/240 Voltios
Potencia Nominal	6500 Watts
Potencia de Arranque	7000 Watts
Amperaje	35 A
Eficiencia	Carga Completa 4.75 Horas 1/2 Carga 8.5 Horas
Tipo de Arranque	Manual y Starter
Tipo de Motor	4 Tiempos
Tipo de Aceite	SAE 30w40
Combustible	Gasolina Regular
Capacidad de Combustible	7 Galones



A-IPOWER SUA9000

COD.207022

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	420CC / 14 HP
Voltaje de Salida	120/240 Voltios
Potencia Nominal	7250 Watts
Potencia de Arranque	9000 Watts
Amperaje	35 A
Eficiencia	Carga Completa 4.75 Horas 1/2 Carga 8.5 Horas
Tipo de Arranque	Starter y Manual
Tipo de Motor	4 Tiempos
Tipo de Aceite	SAE 30w40
Combustible	Gasolina Regular
Capacidad de Combustible	7 Galones



A-IPOWER SUA12000E

COD.207036

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	459CC / 16 HP
Voltaje de Salida	120/240 Voltios
Potencia Nominal	9000 Watts
Potencia de Arranque	12000 Watts
Amperaje	50 A
Eficiencia	Carga Completa 7 Horas 1/2 Carga 9 Horas
Tipo de Arranque	Starter y Manual
Tipo de Motor	4 Tiempos
Tipo de Aceite	SAE 30w40
Combustible	Gasolina Regular
Capacidad de Combustible	7 Galones



A-IPOWER SUA15000E

COD.207037

DATOS TECNICOS

Desplazamiento	680CC / 24 HP
Voltaje de Salida	120 / 240 Voltios
Potencia Nominal	12000 Watts
Potencia de Arranque	15000 Watts
Amperaje	70 A
Capacidad de Combustible	8 Galones
Combustible	Gasolina
Eficiencia	Carga Completa 5 Horas 1/2 Carga 7 Horas
Tipo de Arranque	Starter / Manual

El A-iPower SUA15000EC proporciona 15,000 vatios de potencia de arranque y 12,000 vatios de potencia de funcionamiento. Es ideal para uso comercial o como energía de respaldo para su hogar durante emergencias.

El generador funciona con un motor bicilíndrico de 680cc / 24hp, que proporciona un rendimiento inmejorable en el que confían las empresas comerciales. Con un arranque eléctrico fácil, este generador está diseñado teniendo en cuenta los negocios comerciales y el respaldo de energía doméstica. Diseñado para el rendimiento, este generador se combina con un alternador sin escobillas eficiente de alto rendimiento y sin mantenimiento, que ofrece la máxima potencia de arranque.

El generador presenta la tecnología de onda sinusoidal pura con menos del 5 por ciento de THD (distorsión armónica total). Esta tecnología puede alimentar dispositivos electrónicos sensibles como televisores de alta definición, tabletas y computadoras portátiles de forma segura.

Para su comodidad, esta unidad tiene un enchufe adaptador de CC para cargar la batería o usar con un adaptador USB.

Con un tanque de combustible de acero de 8 galones, de alta resistencia, con indicador de combustible incorporado, proporciona un tiempo de ejecución promedio de 7 horas con una carga del 50% y funciona a 85 dBA. El generador tiene un panel de control ergonómico, de fácil acceso, que proporciona convenientemente un acceso fácil y fácil de usar y visibilidad al panel.

El generador A-iPower puede encender luces, TV, refrigerador, bombas, ventilador y algunas herramientas eléctricas al mismo tiempo.

Equipo	Consumo		11500W	9000W	7000W	4000W	3000W	1500W	1000W
	Continuo	Al Arranque	202030	202029	202028	202027	202025	202024	202023
Cargador de Teléfono Celular	25	25							
Consola de Juegos, PlayStatio, Xbox	40	40							
Bombilla de 50 Vatios	50	50							
DVD Player	100	100							
Radio AM/FM	100	100							
Bombilla de 100 Vatios	100	100							
Impresora de Tinta	80	115							
Televisor de 13 Pulgadas	150	150							
Inflador Electrico	50	150							
Lampara Alogena de 300W	300	300							
Minicomponente	450	450							
Lampara Alogena de 500W	500	500							
Televisor de 27 Pulgadas	500	500							
Sistema de seguridad	500	500							
Humificador 12 galones	175	525							
Ventilador Box de 20	200	600							
Computadora y Monitor de 12 pulgadas	800	800							
Microondas de 625 watts	625	800							
Tostadora	850	850							
Impresora laser	950	985							
Luz Halogena de Trabajo 1000W	1000	1000							
Cafetera	1000	1000							
Horno Tostador	1200	1200							
Hierro	1200	1200							
Microondas de 1000 Watts	1000	1300							
Taladro Electrico 3/8 pulgadas	440	1320							
Secadora de pelo	1250	1400							
Plancha electrica	1650	1650							
Taladro electrico 1/2 pulgadas	600	1800							
Ventilador de aire	600	1800							
Calentador radiante	1800	1800							
Fotocopiadora convencional	1600	2000							
Refrigerador	700	2100							
Horno ventilador -1/3 HP	700	2100							
Estufa electrica 8 Ornillas	2100	2100							
Bomba de sumidero 1/3 hp	800	2400							
Motor 1/2 HP Puerta electrica	875	2625							
Compresor de aire 1/4 hp	1050	3150							
Taladro de percusion	1000	3000							
Bomba domestica de agua	1000	3000							
Lavadora de platos	1500	3000							
Bomba de sumidero 1/2 hp	975	3150							
Lavadora de ropa	1150	3450							
Lijadora de banda	1200	3600							
AC Ventana 10.000 BTU	1200	3600							
Bomba electrica sumergible 1HP	1800	3600							
Calentador electrico	4000	4000							
Sierra circular 71/4	1400	4200							
Compresor de aire 1 hp	1600	4800							
Cepilladora de 6 pulgadas	1800	5400							
Sierra de inglete de 10 pulgadas	1800	5400							
Sierra de Mesa de 10 pulgadas	2000	6000							
Bomba de calor	4700	6100							
Secadora de Ropa Electrica	5400	7800							
AC Ventana 12.000 BTU	3250	9750							



A-IPOWER APW2700

COD.208003

DATOS TECNICOS

Presion Maxima	2700 Psi
Caudal	2.3 GPM
Desplazamiento	196CC (6 HP)
Sensor de Aceite	Incluye
Capacidad de Tanque	0.95 Galones
Arranque	Manual

Incluye pistola de lavado, manguera de alta presion, 3 boquillas de conexion rapida y llantas

Potencia de Arranque 1500 Watts



A-IPOWER APW3200

COD.208002

DATOS TECNICOS

Presion Maxima	3200 Psi
Caudal	2.5 GPM
Desplazamiento	208CC (6.5 HP)
Sensor de Aceite	Incluye
Capacidad de Tanque	0.95 Galones
Arranque	Manual

Incluye pistola de lavado, manguera de alta presion, 5 boquillas de conexion rapida y llantas

Potencia de Arranque 1500 Watts



**PISTOLA INDUSTRIAL
PARA HIDROLAVADORA****COD.218009****DATOS TECNICOS**

Presion Maxima 3200 Psi

COMPATIBLE CON MODELOS APW2700, APW3200

**MANGUERA PARA
HIDROLAVADORA APW2700****COD.214000****DATOS TECNICOS**

Presion Maxima 2700 Psi

COMPATIBLE MODELOS APW2700, APW3200

**MANGUERA PARA
HIDROLAVADORA APW3200****COD.214009****DATOS TECNICOS**

Presion Maxima 3200 Psi

COMPATIBLE MODELOS APW2700, APW3200